



LBB 4560 batterijladers



- ▶ Biedt plaats aan 56 ontvangers
- ▶ Universele netspanningsmogelijkheid maakt gebruik wereldwijd mogelijk
- ▶ Snel opladen: binnen 1 uur en 45 minuten

De batterijladers worden gebruikt voor het opladen en opbergen van de LBB 4540 zakontvangers.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- Aan/uit-schakelaar
- Oplaadstatusindicatie op de ontvangers

Aansluitingen

- Netstroom met doorlusaansluiting, mannelijke en vrouwelijke Euro-netaansluiting
- 56 laadcontacten. Compatibel met LBB 4540 ontvangers

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 4560 batterijlader
1	Netsnoer

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Netspanning	90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz
Stroomverbruik	270 W (bij opladen van 56 ontvangers)
Stroomverbruik (stand-by)	17 W (geen ontvangers in de batterijlader)

Mechanische specificaties

Montage LBB 4560/50	Schroeven en pluggen voor wandmontage meegeleverd
Afmetingen (H x B x D) LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm
Gewicht excl. ontvangers LBB 4560/00	15,5 kg
LBB 4560/50	11,2 kg
Gewicht incl. 56 ontvangers LBB 4560/00	22,3 kg
LBB 4560/50	18,0 kg
Kleur	Antraciet met grijs

Bestelinformatie

LBB 4560/00 laadkoffer
voor mobiel gebruik

Bestelinformatie

LBB 4560/50 laderkast
voor vaste montage

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by