



# Зарядные устройства LBB 4560



Зарядные устройства используются для зарядки и хранения карманных приемников LBB 4540.

## Функции

### Элементы управления и индикаторы

- Выключатель питания
- Индикация состояния зарядки на приемнике

### Принадлежности для подключения

- Сетевой вход с возможностью проходного подключения; пальчиковый и гнездовой евровыключатель
- 56 зарядных контактов Совместимо с приемниками LBB 4540

## Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Зарядное устройство LBB 4560
1	Сетевая кабель

- ▶ Вмещают до 56 приемников
- ▶ Универсальная вилка питания позволяет использовать систему во всем мире
- ▶ Быстрая перезарядка в течение 1 часа 45 минут

## Техническое описание

### Электрические характеристики

Напряжение питания сети	90 - 260 В, 50 - 60 Гц
Энергопотребление	270 Вт (зарядка 56 приемников)
Энергопотребление (режим ожидания)	17 Вт (без приемников зарядном устройстве)

### Механические характеристики

Монтаж LBB 4560/50	Винты и штекеры для монтажа на стену входят в комплект
Размеры (В x Ш x Д) LBB 4560/00	230 x 690 x 530 мм (9 x 27 x 21 in)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 мм (5 x 27 x 20 in)
Вес без приемников LBB 4560/00	15,5 кг
LBB 4560/50	11,2 кг
Вес, вкл. 56 приемников LBB 4560/00	22,3 кг
LBB 4560/50	18,0 кг
Цвет	Темно-серый

### Информация для заказа

**Зарядное устройство LBB 4560/00**  
для портативного использования

**Зарядное устройство LBB 4560/50**  
для фиксированной установки