



Unità di ricarica LBB 4560



Le unità di ricarica vengono utilizzate per caricare e alloggiare i ricevitori tascabili LBB 4540.

Funzioni di base

Controlli e indicatori

- Interruttore on/off
- Indicazione dello stato di ricarica sui ricevitori

Interconnessione

- Ingresso di alimentazione con funzione loop-through; prese di alimentazione maschio e femmina tipo Euro
- 56 contatti di ricarica. Compatibile con i ricevitori LBB 4540

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	Unità di ricarica LBB 4560
1	Cavo di alimentazione di rete

- ▶ Sono in grado di contenere 56 ricevitori
- ▶ Il dispositivo di alimentazione universale ne consente l'utilizzo in tutto il mondo
- ▶ Ricarica rapida: 1 ora e 45 minuti

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di rete	Da 90 a 260 V, da 50 a 60 Hz
Consumo	270 W (56 ricevitori sotto carica)
Consumo (in standby)	17 W (senza ricevitori nell'unità di ricarica)

Meccaniche

Montaggio LBB 4560/50	Viti e connettori per il montaggio a muro in dotazione
Dimensioni (A x L x P) LBB 4560/00	230 mm x 690 mm x 530 mm (9 x 27 x 21")
LBB 4560/50	130 mm x 680 mm x 520 mm (5 x 27 x 20")
Peso senza ricevitori LBB 4560/00	15,5 kg
LBB 4560/50	11,2 kg
Peso incl. 56 ricevitori LBB 4560/00	22,3 kg
LBB 4560/50	18 kg
Colore	Antracite e grigio

Informazioni per l'ordinazione

Valigia di ricarica LBB 4560/00
per l'utilizzo mobile

Cassa per ricarica LBB 4560/50
per installazioni fisse

Italy:
Bosch Security Systems S.P.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by